

NEC

UNIVERGE SV8100

Manuale dell'utente di InMail

Pagina lasciata intenzionalmente vuota

Indice

<i>Invio di chiamate a una mailbox</i>	<i>1</i>
<i>Per effettuare la deviazione dal proprio telefono al Voice mail</i>	<i>1</i>
Per inoltrare tutte le chiamate in entrata alla mailbox	1
Per inoltrare le chiamate in entrata alla mailbox quando il telefono è occupato	1
Per inoltrare le chiamate in entrata alla mailbox in caso di mancata risposta	1
Per inoltrare le chiamate in entrata alla mailbox quando il telefono è occupato o in caso di mancata risposta	1
<i>Per annullare la deviazione dal proprio telefono al Voice mail</i>	<i>2</i>
Per annullare la deviazione di tutte le chiamate in entrata alla mailbox	2
Per annullare la deviazione delle chiamate in entrata alla mailbox quando il telefono è occupato	2
Per annullare la deviazione delle chiamate in entrata alla mailbox in caso di mancata risposta	2
Per annullare la deviazione delle chiamate in entrata alla mailbox quando il telefono è occupato o in caso di mancata risposta	2
<i>Metodo alternativo per chiamare la mailbox (dall'esterno)</i>	<i>3</i>
Per chiamare la mailbox dall'esterno	3
<i>Metodi alternativi per registrare un messaggio</i>	<i>3</i>
Messaggio rapido dall'esterno	3
Dopo aver chiamato un interno	3

INVIO DI CHIAMATE A UNA MAILBOX

PER EFFETTUARE LA DEVIAZIONE DAL PROPRIO TELEFONO AL VOICE MAIL

PER INOLTARE TUTTE LE CHIAMATE IN ENTRATA ALLA MAILBOX

- Premere il tasto Speaker ● Selezionare 848 () oppure premere il tasto di funzione per la deviazione di chiamata immediata (se è stato programmato sul telefono) ● Selezionare 1 per impostare ● Selezionare il numero pilota VM ● Agganciare

PER INOLTARE LE CHIAMATE IN ENTRATA ALLA MAILBOX QUANDO IL TELEFONO È OCCUPATO

- Premere il tasto Speaker ● Selezionare 842 () oppure premere il tasto di funzione per la deviazione di chiamata in caso di occupato (se è stato programmato sul telefono) ● Selezionare 1 per impostare ● Selezionare il numero pilota VM ● Agganciare

PER INOLTARE LE CHIAMATE IN ENTRATA ALLA MAILBOX IN CASO DI MANCATA RISPOSTA

- Premere il tasto Speaker ● Selezionare 845 () oppure premere il tasto di funzione per la deviazione di chiamata in caso di nessuna risposta (se è stato programmato sul telefono) ● Selezionare 1 per impostare ● Selezionare il numero pilota VM ● Agganciare

PER INOLTARE LE CHIAMATE IN ENTRATA ALLA MAILBOX QUANDO IL TELEFONO È OCCUPATO O IN CASO DI MANCATA RISPOSTA

- Premere il tasto Speaker ● Selezionare 844 () oppure premere il tasto di funzione per la deviazione di chiamata in caso di occupato/nessuna risposta (se è stato programmato sul telefono) ● Selezionare 1 per impostare ● Selezionare il numero pilota VM ● Agganciare

PER ANNULLARE LA DEVIAZIONE DAL PROPRIO TELEFONO AL VOICE MAIL

PER ANNULLARE LA DEVIAZIONE DI TUTTE LE CHIAMATE IN ENTRATA ALLA MAILBOX

- Premere il tasto Speaker ● Selezionare 848 () oppure premere il tasto di funzione per la deviazione di chiamata immediata (se è stato programmato sul telefono) ● Selezionare 0 per annullare
 - Agganciare

PER ANNULLARE LA DEVIAZIONE DELLE CHIAMATE IN ENTRATA ALLA MAILBOX QUANDO IL TELEFONO È OCCUPATO

- Premere il tasto Speaker ● Selezionare 843 () oppure premere il tasto di funzione per la deviazione di chiamata in caso di occupato (se è stato programmato sul telefono) ● Selezionare 0 per annullare ● Agganciare

PER ANNULLARE LA DEVIAZIONE DELLE CHIAMATE IN ENTRATA ALLA MAILBOX IN CASO DI MANCATA RISPOSTA

- Premere il tasto Speaker ● Selezionare 845 () oppure premere il tasto di funzione per la deviazione di chiamata in caso di nessuna risposta (se è stato programmato sul telefono) ● Selezionare 0 per annullare
 - Agganciare

PER ANNULLARE LA DEVIAZIONE DELLE CHIAMATE IN ENTRATA ALLA MAILBOX QUANDO IL TELEFONO È OCCUPATO O IN CASO DI MANCATA RISPOSTA

- Premere il tasto Speaker ● Selezionare 844 () oppure premere il tasto di funzione per la deviazione di chiamata in caso di occupato/nessuna risposta (se è stato programmato sul telefono) ● Selezionare 0 per annullare ● Agganciare

METODO ALTERNATIVO PER CHIAMARE LA MAILBOX (DALL'ESTERNO)

PER CHIAMARE LA MAILBOX DALL'ESTERNO

- Selezionare il numero dell'operatore automatico ● Attendere il messaggio di saluto ● Selezionare # e il proprio numero di mailbox ● (Optional) Inserire il codice di sicurezza, se precedentemente impostato nelle opzioni della mailbox

METODI ALTERNATIVI PER REGISTRARE UN MESSAGGIO

MESSAGGIO RAPIDO DALL'ESTERNO

- Selezionare il numero dell'operatore automatico ● Attendere il messaggio di saluto I Selezionare * ● Selezionare l'interno ● Lasciare il messaggio ● Agganciare

DOPO AVER CHIAMATO UN INTERNO

- Premere il tasto di funzione per il Voice mail o per il messaggio (se è stato programmato sul telefono) ● Lasciare il messaggio ● Agganciare

Menu principale

Voice mail consente ai chiamanti di lasciare messaggi registrati per voi e vi consente di lasciare messaggi registrati per i colleghi. I messaggi vengono salvati nella mailbox di ciascun utente. Per ascoltare i messaggi o utilizzare altre funzionalità del Voice mail, chiamare la mailbox e accedere al menu principale. **Il vostro LED di messaggio in attesa lampeggia (in rosso) quando è stato lasciato un messaggio. L'operatore automatico risponde alle chiamate della società con un messaggio registrato e impartisce ai chiamanti istruzioni per la selezione.**

[Soft Key]

L Ascoltare i messaggi [Lstn] **5**

Durante l'ascolto è possibile:

RE	Registrare la risposta [NA]	73
MF	Inoltare messaggi [NA]	63
MC	Chiamare il mittente [NA]	62
TI	Leggere l'ora e la data	84
SA	Salvare un messaggio	72
E	Cancellare un messaggio [Erase]	3

L	Ascoltare il messaggio successivo [Next]	5
B	Tornare indietro di alcuni secondi	2
BB	Tornare indietro fino all'inizio [Rpt]	22
G	Andare avanti di alcuni secondi	4
*	Interrompere/riprendere l'ascolto [NA] [NA]	*
1N	Selezionare l'elenco dei nuovi messaggi	16

1S	Selezionare l'elenco dei messaggi salvati	17
1A	Selezionare l'elenco di tutti i messaggi	12
#	Uscire dalla modalità di ascolto [Exit] - [Exit]	#
	Selezionare la modalità di ascolto. Si veda anche "Selezionare la modalità di ascolto" nel menu principale	

RS Registrare e inviare un messaggio [Rec] **77**

Inserire il numero di mailbox, quindi:

Durante la registrazione è possibile:

*	Reinserire il numero di mailbox [MBOX]	*
#	Avviare la registrazione [Conf]	#
	Uscire e tornare al menu principale [Exit]	

*	Interrompere/riprendere l'operazione [Pause] [Resume]	*
E	Cancellare la registrazione [Cnc]	3
#	Terminare la registrazione [Done]	#

G Messaggio di saluto della mailbox [Greet] **4**
I chiamanti sentono il messaggio di saluto attivo (1-3) solo in caso di mancata risposta o se il telefono è occupato. Se l'opzione DND (non disturbare) dell'operatore automatico è attivata, l'operatore automatico non fa squillare il telefono. I chiamanti sentono immediatamente il messaggio di saluto attivo. Se l'opzione è disattivata, l'operatore automatico tenterà di chiamare il vostro interno.

RN Registrare il nome della mailbox *InMail* riprodurrà il nome della mailbox nelle istruzioni vocali anziché il numero di mailbox. **76**

OP Opzioni della mailbox **67**

Le opzioni della mailbox sono:

TI Ora e data **84**

SA Opzioni admin. sist. (Solo per mailbox di admin.) **72**

1N Selezionare l'elenco dei nuovi messaggi **16**
1S Selezionare l'elenco dei messaggi salvati **17**
1A Selezionare l'elenco di tutti i messaggi **12**
Queste opzioni sono disponibili anche durante l'ascolto di un messaggio.

X Uscire dalla mailbox **9**

S	Codice di sicurezza [Sec] Modifica o cancella il codice di sicurezza della mailbox.	7
N	Notifica di messaggio [Notif] Chiama un collega o un numero esterno quando si riceve un messaggio.	6
AT	Marchiatura oraria automatica [Time] Riproduce ora, data e mittente del messaggio al termine del messaggio.	28
#	Uscire dal menu [Exit]	#

Chiamare la mailbox e accedere al menu principale

Per chiamare la mailbox dall'esterno della società:

1. Selezionare il numero telefonico della società _____.
2. Attendere la risposta dell'operatore automatico.
3. Selezionare # e il proprio numero di mailbox.
 - (Optional) Selezionare * e il numero di mailbox del collega per lasciare un messaggio.
 - I codici nel proprio sistema potrebbero essere diversi.

Per chiamare la mailbox dal proprio interno:

1. Premere MSG.
 - Da un interno a linea singola, invece, sollevare il ricevitore e selezionare Q.8.

Per accedere a una caratteristica dal menu principale della mailbox:

1. Selezionare le lettere visualizzate sulla sinistra del nome della caratteristica.
 - I numeri corrispondenti vengono mostrati sulla destra.
 - Le lettere selezionate corrispondono ad alcune lettere che compongono il nome della caratteristica.

Pagina lasciata intenzionalmente vuota

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

NEC Philips Unified Solutions si riserva il diritto di apportare cambiamenti alle specifiche, funzioni o caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento e senza preavviso.

NEC Philips Unified Solutions ha approntato il presente documento destinandolo ai suoi dipendenti e clienti. Le informazioni in esso contenute sono di proprietà di NEC Philips Unified Solutions. La loro riproduzione non è consentita salvo previa autorizzazione scritta da parte di NEC Philips Unified Solutions. Tutti i nomi di marchi e di prodotti riportati nel presente documento sono marchi commerciali e marchi registrati appartenenti alle rispettive società.

Copyright 2008

NEC Philips Unified Solutions