

| | |
|---------------------------|--|
| ## ## | INGRESSO PROGRAMMAZIONE |
| *98# | RESET PARZIALE |
| *99# | RESET APPROFONDITO |
| *19* 909999# | DISATTIVA AVVISO DI CHIAMATA CANALE 1 |
| *29* 909999# | DISATTIVA AVVISO DI CHIAMATA CANALE 2 |
| *19* 099999# | CANALE 1 SOLO TRASMITTENTE |
| *29* 099999# | CANALE 2 SOLO TRASMITTENTE |
| *11* 06xxxxx# | PROGRAMMAZIONE DEL NUMERO CANALE 1 (MAX 3 per canale) |
| *12* 06xxxxx# | PROGRAMMAZIONE DEL NUMERO CANALE 1 (MAX 3 per canale) |
| *13* 06xxxxx# | PROGRAMMAZIONE DEL NUMERO CANALE 1 (MAX 3 per canale) |
| *21* 06xxxxx# | PROGRAMMAZIONE DEL NUMERO CANALE 2 (MAX 3 per canale) |
| *22* 06xxxxx# | PROGRAMMAZIONE DEL NUMERO CANALE 2 (MAX 3 per canale) |
| *23* 06xxxxx# | PROGRAMMAZIONE DEL NUMERO CANALE 2 (MAX 3 per canale) |
| *05* 0# | CHIAMATA DIFFUSA SU ENTRAMBE LE PORTE – (Default) |
| *05* 1# inconvenienti) | CHIAMATA ALTERNATA (centralini dove la chiamata diffusa provoca |
| *05* 2# | CHIAMATA PREFERENZIALMENTE SU CANALE 1 |
| *05* 3# | CHIAMATA PREFERENZIALMENTE SU CANALE 2 |
| *02* 00# | “TEI” Punto-Punto (mononumero , normalmente utilizzato con più linee isdn in ricerca automatica) |
| *02* 64# | “TEI” Automatico (multinumero) – (Default) |